Nr. 30012
AHXAMK-W 3x120+35

Nr. 30012
AHXAMK-W 3x120+35
L= 72/80 m (trass/kaabel)

Nr. 113892 (30012)
AHXAMK-W 3x120+35

Nr. 113892
AHXAMK-W 3x120+35
L= 72/80 m (trass/kaabel)

Komplektalajaam "8600"

Kest: metall, kuni 630 kVA trafole
Teenindusviis: väljast-teenindatav

24 kV, 630 A, 16 kA/1s

K01KOL
K01ML
K03KOL
K03ML
K05VL
K05LL
K05ML

630 A
630 A
200 A
RTU
RELEE
RI
AJ TÜRI 30012
AJ VESKISILLA 113892
T1

Trafo KP-kaabel

TRAFO
10/0,4 kV
630 kVA
D/Yn-11

X1
6A

Madalpingeseade
500 V, 1000 A, 25 kA, TN-C

Koht kontsentraatorile
Paigaldab ehitaja
10A
K
MULTIMEETER
X2
T1...T3
1000/5 A
0,5
Koht bilansiarvestile
Arvesti paigaldab ehitaja
PS. Lattidel järgida kõigi ahelate täpset järjekorda
Läbipaistev plommitav kaitsekate
25/100A
limp=15 kA; Up=1,7 kV; Uc=275 V.
PEN
L1, L2, L3 500 V, 1000 A, 25 kA, TN-C

25A
B6
S1
E1
E2
AJ valgustus
AJ omatarve
30 mA
C16
16 A
B6
RTU+DC+Side
SCADA
K01KOL
RiNkeindikaator
K03KOL
Alajaama multimeeter
Tootja multimeeter
Modbus

F1
In=1000 A
157159LK
HOIATUS
KAHEPOOLNE TOIDE

157159LK (Käärupõllu)
ID: 00743953-D
In≥1000 A
plommitav ala
RTU
Modbus
TOOTJA MULTIMEETER
Tootja liitumispunkti tootja SMA-tüüpi arvesti, nt SMA410CT44.0089 5A GPRS (S650-400/5-G)
kWh
LLK
1000/5 A
0,5
1000/5 A
0,2S
In=1000 A
LPK 900/1000A
3xAl/Cu300
3xAl/Cu300
PEN
AJ maandusele + pot. ring
HOIATUS
KAHEPOOLNE TOIDE

Liitumiskilbist paigaldab tarbija oma vajadustele vastava liini
Paigaldada reservtoru
3x PLØ160; 450N; L=3x 3 m
Torude otsad tuua maapinnale

MP1: Nr. 113889
MP2: Nr. 113890
MP3: Nr. 113891
(AJ 8600 F1 - 157159LK)
3x AXPK 4G300
L= 6/3x 10 m (trass/kaabel)

Projekt:	**Käärupõllu päikeseelektrijaama liitumine elektrivõrguga Türi-Alliku küla, Türi vald, Järvamaa**		Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**Alajaama ja 0,4 kV elektrivõrgu skeem**		Joonise nr:	**LP5132-3**
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**M. Reiter** 14.05.2018		
	Kontrollis	**A. Kivisild**	Mõõtkava	Leht / Lehti
			Staadium **TP**	1 / 1