

# LP5279 Suurupi tee L1 tänavavalgustuse liitumine elektrivõrguga. Suurupi küla. Harku vald.

## Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
<b>Mastalajaam "Uue-Rehe"</b>				
Mastilüliti	160 A, 415 V, 3 poolust	kmpl	1	Mastilüliti + kinnitustarvikud
MP sulavkaitsmed mastilülitile	3x25 A	kmpl	1	Üks komplekt tähendab 3 sulavkaitset
MP jõukaabel	AXPK 4G50, Un-1,2 kV	m	1	
MP kaabli otsamuhv	50 mm <sup>2</sup> kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
MP kaablikinnitused mastile (distantnael)		kmpl	1	Vastavalt vajadusele
Kaablikaitsekarbik	L=2,8 m, 120 mm <sup>2</sup> MP kaablile	tk	1	
Tähistuste komplekt		kmpl	1	
<b>Kaabelliinid</b>				
<b>1,2 kV</b>				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G120, Un-1,2 kV	m	685	
MP kaabli otsamuhv	120 mm <sup>2</sup> kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
<b>Tarvikud</b>				
Kaitsetoru	Ø = 110, 1250N	jm	329	
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N	jm	331	
Kaitsetoru	Ø = 50, 450N	jm	1	Painduv toru liituja kaablile
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	340	
Kaabliilipikud nimiandmetega		kmpl	2	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m <sup>3</sup>	30	
<b>Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused</b>				
<b>1,2 kV</b>				
1 arvesti kohaga MK soklil		tk	1	Vastavalt skeemile LP5279-2
Arvesti	3-faasiline mitmetariifne aktiiv- ja reaktiivenergiat mõõtev kaugloetav arvesti	tk	1	
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U <sub>ip</sub> -50 V	kmpl	1	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	1	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, kilbisiseseid tähistusi, kaabliilipikuid

\* Taastamise mahud on toodud mahtude tabelis

\* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

\* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega